

■ Navigateur

Permet de parcourir plusieurs pages de l'afficheur et d'y sélectionner une ligne (la ligne du bas est active implicitement).



■ Touche guide

- Elle permet :
- d'obtenir des infos sur le poste
 - de programmer les touches

■ Afficheur et touches afficheur

Comporte 2 lignes et plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant et les fonctions accessibles par les touches associées aux lignes de l'écran.

- | | |
|--|---|
| Mémo Rappeler le numéro de votre choix. | Renvoi Renvoyer vos appels vers un autre numéro. |
| Verrou Interdire l'envoi d'appels externes. | Life+ Afficher plus d'informations si besoin. |
| Rdv Fixer un rendez-vous. | Perso Personnaliser votre poste. |
| Interp Intercepter un appel destiné à un tiers. | Général Programmer les données de l'entreprise. |

■ Touches programmables et icônes

Pour appeler un correspondant, activer un service ou gérer vos appels. A chacune de ces touches sont associées des icônes.

Icones de communication :

- Appel en cours (clignotant).
- Communication en cours.
- Communication en attente.
- Communication en garde commune.

Icones de fonction :

- Fonction activée.
- Fonction nécessitant une action.
- Occupation du poste ou d'une ligne.

Touches de fonction pré-programmées d'origine :

- Renvoyer les appels vers un autre destinataire.
- Accéder aux différents services de messagerie.
- Accéder à votre répertoire personnel.
- Transférer un appel vers un autre poste.
- Appeler un correspondant Numéris.

Voyant lumineux indiquant la présence de messages

Touche secret pour que votre correspondant ne vous entende plus

Touche raccrocher pour terminer un appel ou une programmation

■ Touches audio

- Haut-parleur (HP) :**
pour partager une conversation
pour diminuer le volume du HP ou du combiné pour augmenter le volume du HP ou du combiné
- Mains libres :**
pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher

■ Clavier alphabétique

Protégé par un rabat, permet l'appel par le nom, la messagerie et la programmation. Vous disposez d'une étiquette autocollante "Mémo" à placer à l'intérieur du rabat

Téléphoner

Connaître le numéro de votre téléphone

- Appuyer deux fois sur cette touche.

Etablir un appel

- décrocher
- OU mains libres
- OU touche d'appel programmée
- OU numéroté directement

Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel

- décrocher
- OU mains libres

Rappeler

- Bis** sélectionner la fonction "Bis"
- Suiv** sélectionner le n° parmi les 10 derniers émis
- OU **Préc**
- Appel** rappeler le numéro de votre choix

Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

- Rapp** votre correspondant ne répond pas
-

Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom

- **affichage de l'identité du correspondant** **Envoi**
- saisir les premières lettres du nom

Programmer votre répertoire personnel

-
- appuyer sur une touche afficheur
- saisir le nom de votre correspondant
-
- entrer le numéro du correspondant

Appeler par votre répertoire personnel

- affichage des 10 premiers numéros du répertoire** **Hélène**
- naviguer dans la liste des noms
- appeler le correspondant de votre choix

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro

- **0155667000** **OK**
- n° du destinataire

Garantie et clauses

Nous, **Alcatel Business Systems**, déclarons que le produit Alcatel Advanced Reflexes est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

Alcatel Business Systems
Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



